

Le Numérique Analogique



Masterclass series

SUGDEN

Masterclass DAC-4 Convertisseur Analogique :

- Circuit audio en Pure Classe A
- Convertisseur Numérique Analogique compatible 96Khz
- Circuit propriétaire de traitement sans filtrage numérique
- Entrées numériques : SPDIF, TOSLINK & USB Type B
- Coffret en aluminium pour une musicalité extrême
- Design épuré et élégant
- Finition Titane et Graphite

Spécifications techniques

Masterclass DAC-4 convertisseur analogique

Entrées : Trois entrées numériques SPDIF RCA
Deux entrées numériques optiques TOSLINK
Une entrée USB Type B

Sorties : Une sortie analogique stéréo RCA (DAC OUT)
Une sortie numérique SPDIF RCA

Impédance d'entrée SPDIF : 75Ω
Fréquence en entrée digitale : 32KHz => 96KHz
Impédance sortie analogique : 10Ω
Réponse en fréquence : 20Hz - 20KHz ±1,5 dB
Rapport S/B : > 80dB

Accessoires fournis : cordon secteur
Dimensions (L x P x H) : 250 x 330 x 90 mm
Poids : 5 Kg non emballé
Tension : 230Veff - 50Hz
Consommation : 12 Watts

Conception et spécifications sous réserve de modifications sans préavis. Photographies non contractuelles.

